

Inhaltsverzeichnis

- 1 Dokumentation
- 2 Leistungsmerkmale
- 3 Technische Angaben

1 Dokumentation

Zust. FZA: Göttingen

Einführung: L32-3 A 4261-3/ST21 v. 12.90

Ausgabe mit Karteinummer und Farbe:
121 609 281-5 anthrazit

2 Leistungsmerkmale

Tastenwahl IWV/MFV fest umschaltbar
Wahlwiederholung
Erweiterte Wahlwiederholung
Wahlvorbereitung und Korrektur der Ruf-Nr.
Notizbuchfunktion
Kurzwahl (12 Ziele)
Direktruf
Wahlsperr
Trenntaste
Signaltaste
Wahlpause nach der Amtskennziffer 3s/6s
Tonruf (Lautstärke und Klangbild) einstellbar
Stummschaltetaste
Display
Tastenquittung, abschaltbar
integrierte Antenne im Mobilteil
Gewicht:  408 g

2. Akkupack

Ladezeit des Akku im Festteil: leer/voll.  15 h

Ladezeit des Akku im Mobilteil: leer/voll.  5 h

Dauergespräch (neuer Akku): + 3 h

Bereitschaftszeit (standby): 15 h

Schutz gegen Tiefentladung der Akku's

3 Technische Angaben

Anschaltehinweise:

TAE 6

Priv. Zusatzeinrichtung: Gruppe A, B über AWADo 2

Keine Anschaltung bei TTFS als TF-TIn